



Artikel-Nr.: 2220000006

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- Drahtlose Außensirene (alarmiert mit 110 dB)
- Wetterfestes und staubgeschütztes Gehäuse (IP 56)
- Netzteil optional als Zubehör bestellbar (FAS 100-N, 2220000019)
- Lautstärke und Blitzlicht einstellbar über die Zentrale
- 2-Wege-Kommunikation
- Ca. 3 Jahre Batterielaufzeit
- Lieferumfang: Funk-Außensirene, Schrauben und Dübel, Batterien, Handbuch

Hersteller: Kathrein

**FAS 100****Produktinformationen "FAS 100"**

Funk-Außensirene

<b>Typ:</b>	FAS 100
<b>Bestell-Nr.:</b>	2220000006
<b>Funkfrequenz:</b>	868,6625 MHz
<b>Funkleistung:</b>	Max. 25 mW
<b>Modulation:</b>	FM
<b>Schalldruck:</b>	107 dB
<b>Lautstärkeeinstellung:</b>	Laut/Mittel/Leise/Stumm
<b>Beleuchtung:</b>	Rot
<b>Sabotageüberwachung:</b>	Öffnungskontakt
<b>Sendereichweite (je nach den örtlichen Begebenheiten):</b>	Ca. 30 bis 100 m
<b>Befestigungsmöglichkeiten:</b>	Verschrauben
<b>Montageort:</b>	Wand, Decke
<b>Spannungsversorgung:</b>	4 x 1.5 V D Alkaline oder per 9 V Netzteil
<b>Richtlinienkonform mit:</b>	CE, FCC, RoHs, EN50131-4 / EN50131-5-3 Grade II, Class IV
<b>Schutzklasse:</b>	IP56
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 bis +45 °C
<b>Abmessungen (L x B x H):</b>	205 x 83,5 x 316,8 mm
<b>Gewicht (inkl. Batterien):</b>	1,34 kg