



Artikel-Nr.: 2220000004

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Modernes Gehäuse
- Batterielebensdauer ca. 4 Jahre (Statusüberwachung der Batterie in der Alarmzentrale)
- Funkübertragung
- Sabotage-Erkennung
- Statusübertragung
- Für die Innenmontage
- Erkennt und meldet zuverlässig sich bewegende Personen anhand von Wärmestrahlung

Hersteller: Kathrein

FBM 100**Produktinformationen "FBM 100"**

Funk-Bewegungsmelder (PIR)

Typ:	FBM 100
Bestell-Nr.:	2220000004
Funkfrequenz:	868.35 MHz
Funkleistung:	Max. 25 mW
Modulation:	FM
Sabotageüberwachung:	Öffnungskontakt
Sendereichweite (je nach den örtlichen Begebenheiten):	Ca. 30 bis 100 m
Befestigungsmöglichkeiten:	Verschrauben, ankleben in 1,8-2 m Höhe
Montageort:	Wand, in Ecken
Spannungsversorgung:	3 V, CR123 Lithium Batterie
Sensortyp:	PIR (Passive Infrarot)
Detektionsverfahren:	Wärmefeldmessung bis max. 12 m
Horizontaler Erkennungswinkel:	110 °
Batterie Lebensdauer:	4 Jahre (bei durchschnittlich 20 Aktivierungen pro Tag)
Zertifiziert nach:	EN 50131-1 Grad 2
Richtlinienkonform mit:	CE, FCC, RoHs
Luftfeuchtigkeit max.:	85 %
Abmessungen (T x B x H):	45 x 62 x 94 mm
Gewicht:	0,14 kg