



Artikel-Nr.: 2220000016

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- Farbe Anthrazit
- Funkübertragung
- Sabotage-Erkennung
- Statusübertragung (meldet sicher den Status von Türen oder Fenster)
- Batterielebensdauer ca. 5 Jahre (Statusüberwachung der Batterie in der Alarmzentrale)
- Modernes Gehäuse
- Für die Innenmontage

**Hersteller:** Kathrein**FMK 100a****Produktinformationen "FMK 100a"**

Funk-Magnetkontakt für Fenster oder Türen anthrazit

<b>Typ:</b>	FMK 100a
<b>Bestell-Nr.:</b>	2220000016
<b>Farbe:</b>	Anthrazit
<b>Funkfrequenz:</b>	868.35 MHz
<b>Funkleistung:</b>	Max. 25 mW
<b>Modulation:</b>	FM
<b>Sendereichweite (je nach den örtlichen Begebenheiten):</b>	Ca. 30 bis 100 m
<b>Befestigungsmöglichkeiten:</b>	Verschrauben, ankleben
<b>Spannungsversorgung:</b>	3 V, CR123 Lithium Batterie
<b>Batterie Lebensdauer:</b>	5 Jahre (bei durchschnittlich 10 Aktivierungen pro Tag)
<b>Zertifiziert nach:</b>	EN 50131-1 Grad 2
<b>Richtlinienkonform mit:</b>	CE, FCC, RoHs
<b>Abmessungen Magnet:</b>	46 x 12,2 x 10,3 mm
<b>Abmessungen Sensor:</b>	86,9 x 27,7 x 21,2 mm
<b>Gewicht Magnet:</b>	ca. 10 g
<b>Gewicht Sensor:</b>	ca. 34 g